

DC/AC **正弦波** インバーター-1500 DC12V▶▶▶AC100V

家庭用コンセントと同じ 電気を供給

コンセント×2 = 1500w
AC100V



正弦波
SINE WAVE INVERTER

- 電源 AC100V ×2口
- 周波数 50Hz・60Hz 切り替えスイッチ付
- 6種類の安全保護回路 搭載

1500w 定格出力
SINE WAVE INVERTER

消費電力が**1500W**までの家電製品を車内で使えるように、
自動車の電源(DC12V)を**AC100V**に変換する機器です。

- 家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給
- コンパクトで持ち運びや設置がらくらく
- 6種類の安全保護回路を搭載
- AC100V電源を2口同時に使用できます。(AC100V×2口=1500W)
- 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付
- 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせ



※使用可能機器はあくまでも目安です。必ず「お買い求めになる前に」をご確認ください。

この製品の接続方式は
バッテリー直結方式です。
シガーソケット接続不可

DC12V車専用

仕 様	品番	No.2815	保 護 回 路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路 出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路 高温保護回路・逆接続保護回路
	品名	DC/AC正弦波インバーター1500	
	入力電圧	DC12V(動作範囲:11~15V)	
	出力電圧	AC100V	
	定格出力	1500W	
	出力周波数	50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)	
	出力波形	正弦波	
	電源入力方式	バッテリー接続	
	回路方式	P.W.M方式	
		使用環境温度	0~40℃
		ヒューズ	40A×5(本体に内蔵)
		コード長	850mm(電源入力コード)
		本体サイズ	230(W)×300(D)×110(H)mm
		質 量	2.9kg(付属コード含まず)

※改良のため予告なく仕様および外観を変更することがあります。

付属品



電源入力コード
850mm(SQMM15mm²)

本製品の取り付けには専門的な知識が必要です。

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2815	DC/AC 正弦波インバーター 1500	355×238×151	4960169028153	14960169028150

※改良のため、予告なく仕様及び外観を変更することがあります。

大橋産業株式会社

http://www.bal-ohashi.com

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL(06)6996-2631(代)