

ノートパソコンが 2台同時に使える

※バッテリー接続コード使用時

DC/AC **正弦波** インバータ
400W

DC12V車専用

電源
アクセサリプラグ接続

電源
バッテリー接続



SINE WAVE INVERTER



付属品

アクセサリ
ソケット
接続コード

バッテリー
接続コード

USBポート **TYPE-C (3.0A)** / **TYPE-A (2.4A)** を搭載

■幅広い家電製品に対応

使用可能機器例 ※定格出力400Wまで



小型冷蔵庫

業務用扇風機

電気毛布

電動工具

ノートパソコン
携帯ゲーム
スマートフォン
etc.

※使用可能機器はあくまでも目安です。

400w 定格出力

コンセント ×2

USB TYPE-C ×1
TYPE-A ×1

消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、
自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。



製品情報の
詳細はコチラ

仕様	
品番	No.2822
品名	DC/AC 正弦波インバータ400W
入力電圧	DC12V
出力電圧	AC100V / DC5V
定格出力	400W (USB出力含む)
出力周波数	50Hz / 60Hz (切り替え)
出力波形	正弦波
電源入力方式	バッテリー接続 / アクセサリプラグ接続
回路方式	P.W.M方式
保護回路	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路 出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路 高温保護回路・逆接続保護 (ヒューズ保護)
コード長	バッテリー接続コード: 0.9m アクセサリソケット接続コード: 0.9m
本体サイズ	202 (W) × 160 (D) × 72 (H) mm
質量	880g (付属コード含まず)
注	・改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。 ・本体写真は機能説明のため LED ランプを点灯させたものです。 ・本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。 ※1 本製品の USB TYPE-C での iPhone 15 以降の機種への充電は未対応です。USB Type-A 出力、もしくは AC100V 出力コンセントから充電をお願いします。

特長

- USB端子付 ■ 5種類の安全保護回路を搭載
- 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付
- 2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口 + USB×2口 (TYPE-A 2.4A / TYPE-C 3.0A) = 400W)
- 電源入力コード2種類付属
(アクセサリソケット接続コード / バッテリー接続コード)

梱包内容

- 本体
- 取扱説明書 (保証書付)
- アクセサリソケット接続コード: 0.9m (1.28sq, 15A ヒューズ内蔵)
- バッテリー接続コード: 0.9m (5.5sq) × 1SET



パッケージ

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数
2822	DC/AC正弦波インバータ 400W	226 × 167 × 104	4960169028221	14960169028228	4

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。

大橋産業株式会社

<https://www.bal-ohashi.com>

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL(06)6996-2631(代)